

Wkrętak akumulatorowy | w tym zestaw bitów i kluczy nasadowych | 41 szt.



Product number: 70209

Weight: 1.156 kg

EAN: 4048769059996

- Do wkręcania w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych, a także do prac przy elementach filigranowych, takich jak komponenty PC lub szafy sterownicze
- Doskonałe rezultaty pracy w wielu różnych zastosowaniach
- Umożliwia szybkie i łatwe prace
- Za pomocą przycisku można wybrać 5 stopni momentu obrotowego
- Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca obsługę nawet podczas pracy w różnych pozycjach
- Kompatybilny ze standardowymi ładowarkami USB
- Maks. moment obrotowy (tryb ręczny): 10 Nm
- 5 stopni momentu obrotowego: 0,8 - 1,0 / 1,2 - 1,4 / 1,6 - 1,8 / 2,4 - 2,6 / 2,8 - 3,0 Nm
- Waga (wkrętak akumulatorowy): ok. 250 g
- Wymiary (wkrętak akumulatorowy): 175 x 37 x 35 mm

Zawartość zestawu:

- 1 wkrętak akumulatorowy
- 1 kabel ładowający USB o długości 1 m
- 13 nasadek do kluczy nasadowych, chwyt czworokątny 6,3 mm (1/4"), szerokość: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 3 bity, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), wyjście sześciokątne: 3 - 4 - 5 mm, długość 25 mm
- 4 bity, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), wyjście czworokątne: S0 - S1 - S2 - S3, długość 25 mm
- 4 bity, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), paski: SL3 - SL4 - SL5 - SL6, długość 25 mm
- 4 bity, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), krzyżak PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH3, długość 25 mm
- 1 bit, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), krzyżak PH: PH1, długość 50 mm
- 3 bity, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), krzyżak: PZ0 - PZ1 - PZ2, długość 25 mm
- 6 bitów, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), profil T (do Torx): T15 - T20 - T25 - T30 - T35 - T40, długość 25 mm
- 1 adapter do bitów, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4") - czworokątny 6,3 mm (1/4"), długość 30 mm
- 1 automatyczny uchwyt do bitów, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), wyjście sześciokątne 6,3 mm (1/4"), długość 80 mm