

Multimetr cyfrowy ze szczypcami do prądu stałego i przemiennego



Product number: 2202

Weight: 0.43 kg

EAN: 4048769012311

- zaprojektowany specjalnie dla sektora motoryzacyjnego, ale może być stosowany również w innych obszarach
- wyświetlacz 3 3/4 cyfry LCD, z maksymalnym odczytem 3999
- bateria 2x 1,5 V, AAA lub porównywalna
- wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- warunki przechowywania od -10 do 50 °C, maks. wilgotność względna 85 %
- wymiary: 194 x 71 x 38 mm
- waga ok. 215 g (z bateriami)
- nadaje się do kategorii CAT II

zakresy pomiarowe:

- zakresy pomiaru, napięcie stałe i przemiennie 400,0 mV, 4000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
- opór 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ
- prąd przemienny i stały do 400 A, minimalna mierzona wielkość 100 mA

- wskaźnik ujemnej polaryzacji i przekroczenia zakresu pomiaru
- maks. rozwarcie szczypiec 33 mm, maks. Ø przewodu 28 mm